

# FICHA TÉCNICA 275 PINZA TELUROMETRO "UNI-T"

Código: UT-275

## PINZA AMPERIMÉTRICA PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA Y LA CORRIENTE DE FUGA UT-275 UNI-T



La pinza ampermétrica UT-275 permite medir la resistencia de la puesta a tierra y la corriente de fuga.



Medición de corriente DC :	—
Medición de corriente AC:	0 ... 99 mA $\pm$ (2.5% + 20 mA) @ 0.1 mA , 100 ... 299 mA (2.5% + 20 mA) @ 1mA , 0.30 ... 2.99 A $\pm$ (2.5% + 0.1A) @ 0.01 A , 3 ... 30 A $\pm$ (2.5% + 0.1A) @ 0.1A
Medición de resistencia :	0.01 ... 0.099 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.02 $\Omega$ ) @ 0.001 $\Omega$ , 0.1 ... 0.99 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.02 $\Omega$ ) @ 0.01 $\Omega$ , 1.0 ... 49.9 $\Omega$ $\pm$ (1.5% + 1 $\Omega$ ) @ 0.1 $\Omega$ , 50.0 ... 99.5 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.5 $\Omega$ ) @ 0.5 $\Omega$ , 100 ... 199 $\Omega$ $\pm$ (3% + 1 $\Omega$ ) @ 1 $\Omega$ , 200 ... 395 $\Omega$ $\pm$ (10% + 5 $\Omega$ ) @ 5 $\Omega$ , 400 ... 590 $\Omega$ $\pm$ (20% + 10 $\Omega$ ) @ 10 $\Omega$ , 600 ... 1000 $\Omega$ $\pm$ (25% + 20 $\Omega$ ) @ 20 $\Omega$
Cambio automático de rangos de medición:	✓
RS-232	—
USB:	—
Algunas características :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Congelación de la medida más alta o más baja,</li><li>• Hold - interrupción de la lectura del multímetro,</li><li>• Pantalla LCD grande y legible con retroiluminación,</li><li>• Alarma de bajo nivel de la batería,</li><li>• Fabricación estética y robusta,</li><li>• El conjunto incluye un estuche práctico</li></ul>

# FICHA TÉCNICA 275 PINZA TELUROMETRO "UNI-T"

Alimentación:	4 x Batería de 1.5V, tipo AA/LR6/FR6 – incluido
Pesa	1.33 kg
Dimensiones:	304 x 104 x 68 mm
Fabricante / Marca:	UNI-T
Garantía:	2 años