



FICHA TÉCNICA MODELO: NAR13A

Bolígrafo detector de voltaje NARITA NAR13A inteligente sin contacto
AC 12-1000V pluma de prueba de alto voltaje detección de secuencia
de fase luz NCV

DATOS TÉCNICOS :

Modelo	NAR13A
voltaje de corriente alterna	12V~1000V CA
Rango de voltaje juzgado de secuencia de fase	90~400V
Frecuencia	50Hz/60Hz
Modo de alarma	Barra de sonido/luz/analógica
Monitor	Pantalla de visualización
iluminación de linterna	√
Forma de la sonda	Plano
Indicación de baja potencia	√
Medición de línea de fuego cero	Aviso de barra analógica de sonido/luz/LCD
Sensibilidad sin contacto	Sí (ajustable)
Apagado automático	Aproximadamente 3 minutos sin señal de inducción o sin operación, apagado automático
Temperatura de trabajo	0~40°C
Temperatura de almacenamiento	-10~50°C
Humedad de almacenamiento	≤ 95%
Altitud	≤ 2000 metros
Nivel de seguridad	CAT.III 1000V / CAT.IV 600V;CE
Fuente de alimentación del producto	Pilas AAx2
Temperatura ambiente de trabajo	0 °C a 50 °C
Humedad ambiente de trabajo	10~95% HR Sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (sin incluir la batería)
Accesorios estandar	Bolsa de tela, manual de instrucciones
Tamaño del paquete	159x21x20mm
método de paquete	Caja de color
Peso neto del producto	53g Aproximadamente 53g
Tamaño de paquete individual	163x32x28mm _
Peso del paquete individual	0,057 kg Alrededor de 0,057 kg

CARACTERÍSTICAS:

- DETECTOR DE VOLTAJE AC •
- SIN CONTÁCTO •
- DETECCIÓN DE SECUENCIA DE FASE •
- ILUMINACIÓN CON LINTERNA •
- SONIDO Y LUZ DE ALARMA •



• NAR13A



• CONTENIDO DE CAJA